

# PRAMAC ГЕНЕРАТОР WX7000

## 6,5 kW



Виробник	Pramac
Модель	WX7000
Країна бренду	Італія
Країна-виробник	Китай
Рок виробництва	2022
Код виробника	PR582SXBZ00

## Опис продукту

Портативний генератор **Pramac WX7000**: швидка допомога в забезпеченні електроенергією для освітлення, виконання будівельних робіт і робіт з благоустрою території. Повний асортимент на вибір для найкращого вирішення ваших потреб у віддаленому електропостачанні. Якщо ви не проводите ремонтні роботи на будівельному майданчику, портативний генератор Pramac можна використовувати для аварійного живлення під час відключення електроенергії.

## ОСОБЛИВОСТІ:

- OHV-двигун забезпечує стабільну потужність для різних застосувань
- Паливо: бензин
- Системи запуску: Електрична (з акумулятором)
- Відключення при низькому рівні масла автоматично захищає двигун від пошкоджень
- Моторне масло для першого запуску поставляється в пляшці
- Цифровий мультиметр відстежує час роботи двигуна для визначення інтервалів технічного обслуговування
- Показчик рівня палива дозволяє користувачеві відстежувати рівень бензину
- Практична коротка інструкція по запуску (наклейка)
- Автоматичний регулятор напруги AVR
- Інтегровані колеса для легкого транспортування

### Технічні дані:

- Частота [Гц] = 50
- Напруга [В] = 230
- Кількість фаз = 1
- Максимальна потужність [Вт] = 6100
- Безперервна потужність [Вт] = 5800
- Регулювання напруги = AVR

### Двигун:

- Виробник = Pramac
- Тип = OHV
- Оптимізовані викиди відпрацьованих газів відповідно до стандарту 97/68 50 Гц (COM) = Stage V
- Номінальне число обертів [об/хв] = 3000
- Паливо = Бензин
- Система запуску = електрична + ручна
- Ємність системи змащення [л] = 1,1
- Датчик витоку масла = Так

### Розмірні дані:

- Довжина [мм] = 800
- Ширина [мм] = 698
- Висота [мм] = 620
- Маса [кг] = 90

### Час роботи:

- Об'єм паливного бака = 26
- Витрата палива при 50% [л/год] = 2,3
- Час роботи при 50% [год] = 11.3
- Гарантований рівень шуму (LWA) [дБА] = 97
- Рівень звукового тиску з 7 м [дБ(A)] = 69